



## SMART LED DOWNLIGHT *WIFI*

La gama Smart WI-FI de LAES está compuesta por una familia de bombillas y luminarias inteligentes que se comunican mediante WI-FI.

La facilidad de su utilización es la clave del éxito. No hay limitación en cuanto a la cantidad de luminarias / bombillas a instalar ni es necesario un cableado adicional.



Se pueden generar escenas, programar horarios, controlar diferentes salas o que toda la iluminación funcione simultáneamente.



### DATOS TÉCNICOS



<b>Alimentación</b>	220-240V	<b>Power Factor</b>	0.5
<b>Potencia</b>	12W - 18W	<b>Vida útil</b>	20.000h
<b>Lúmenes</b>	700lm - 1100lm	<b>Ángulo luz</b>	120°
<b>Ra</b>	>80	<b>Regulable</b>	SI
<b>Temperatura Color</b>	RGB+TW (2700-6500K)	<b>Rango temperatura</b>	0 a 40°
<b>Casquillo</b>	- (Driver)	<b>Medidas</b>	D172mm - D225mm
<b>Color</b>	Blanco	<b>Integración</b>	



Integración con todos los elementos a través de Google Home o Alexa .

Si prefiere tener el "control" en el móvil, podrá actuar a través de **Smart Life o Tuya**.

Lámparas y luminarias no interaccionan dentro de un mismo grupo de productos: lámparas y luminarias siempre deben pertenecer a grupos distintos.

Apps disponibles en App Store & Google Play:



SMART  
LIFE



TUYA

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Ref.
D172xH25mm	12	700	2700-6500	270°	>80	991567
D225xH25mm	18	1100	2700-6500	270°	>80	991574

